

## Procedura di messa a riposo stampanti Mutoh "Specialty / Industrial" serie ValueJet equipaggiate con Inchiostro Multi Purpose

INK MP MUTOH (MP 31)	
Procedura da eseguire quando si lascia la stampante:	
<b>inattiva per un periodo <u>fino a 7 giorni</u> (o superiore se è possibile sottoporla a manutenzione ogni 7 giorni)</b>	<b>inattiva e non presidiata (quindi senza possibilità di sottoporla a manutenzione settimanale) per un periodo <u>superiore a 7 giorni</u></b>
<p>Effettuare la pulizia della stazione di manutenzione, del wiper, della cap-assy, del contorno testa e degli scivoli ai suoi lati (andare nel Setup CR-Maintenance).</p> <p>Assicurarsi che le sacche siano piene almeno al 50% della capienza e, comunque, che non sia presente alcuna indicazione di "ink low" o "InkNearEnd"; nel dubbio inserire delle sacche nuove, togliere le vecchie, pulire e coprire il gommino (si potranno poi riutilizzare).</p> <p>Assicurarsi inoltre che non sia presente alcun materiale sul piano di stampa; lo sportello frontale e quelli di manutenzione siano chiusi; la tanica di scarico sia stata svuotata.</p> <p>Lasciare la macchina accesa in modalità "sleep mode"*.</p>	<p>Accertarsi di avere a disposizione un set di cartucce/sacche di cleaning nuovo.</p> <p>Effettuare la procedura "Longstore". Al termine svuotare la tanica di scarico.</p> <p>Effettuare una accurata pulizia della stazione di manutenzione, del wiper, della cap-assy, del contorno testa e degli scivoli ai suoi lati (andare nel Setup CR-Maintenance).</p> <p>Lasciare la stampante spenta, scollegando il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.</p> <p>Riporre le sacche (si potranno poi riutilizzare se non scadute).</p>
<p><i>* La stampante può rimanere in "sleep mode" anche per periodi superiori ad una settimana ma è indispensabile almeno una volta ogni 7 giorni: 1) eseguire la procedura di manutenzione quotidiana; 2) agitare le sacche degli inchiostri; 3) risvegliare la stampante; 4) stampare un nozzle check di verifica; 5) controllare il livello dell'inchiostro e sostituire la/e sacca/che se è presente l'indicazione "ink low" o "InkNearEnd"; 6) svuotare la tanica di scarico 7) effettuare la pulizia giornaliera; 8) rimettere in "sleep mode".</i></p>	<p><i>In caso contrario può verificarsi la sedimentazione degli inchiostri con conseguente perdita di qualità e possibile danneggiamento delle componenti idrauliche e/o della/e testa/e di stampa.</i></p>
<p>Alla riattivazione eseguire un nozzle check e, se necessario, uno o più cicli di pulizia.</p>	<p>Alla riaccensione seguire le indicazioni della macchina per ricaricare l'inchiostro effettuando l'operazione (al fine di evitare possibili sprechi) con un set di sacche nuove o almeno al 50%</p>
<p><b>Materiale necessario: 1x MP31-CL500E + sacche inchiostri MP almeno al 50%.</b></p>	<p><b>Materiale necessario: Sacche di liquido di pulizia + MP31-CL500E + sacche NUOVE o almeno al 50% di inchiostro per la procedura di ricarica.</b></p>

©2024 • Res Grafica S.r.l. • rev. 7/24

*Sottolineiamo l'importanza, al fine di evitare sprechi d'inchiostro, di effettuare l'eventuale operazione di ricarica al rientro dal periodo di chiusura con un set di sacche almeno al 50% (quelle non ancora esaurite presenti in macchina prima dello svuotamento potranno essere utilizzate successivamente).*